

Elektroplan für WT - Thermo - Hundeanhänger

Kontaktbelegung Stecker				
Stecker Kontakte	7 pol. Kabel	9 pol. Kabel	13 pol. Kabel	Stromkreis
1	1	3	gelb	Blinker links
2	2	2	blau	Nebelleuchte
3	grün / gelb	grün / gelb	weiß	Masse
4	4	4	grün	Blinker rechts
5	5	5	braun	Licht rechts
6	6	6	rot	Bremse
7	3	7	schwarz	Licht links
8		8	grau	Rückfahrleuchte
9		1	blau / braun	Dauerstrom
10			lila	Ladeleitung
11			rosa	Frei
12			braun / rot	Frei
13			weiß / schwarz	Masse für Stromkreis kontakte 8 - 12

Lüsterklemme im Kabelkanal				
Stecker Kontakte	Lüster -	klemme	Kabelfarbe	Kontaktbelegung
3	⊗	⊗	weiß	Masse
3	⊗	⊗	weiß	Masse
9	⊗	⊗	grün	Dauerstrom
8	⊗	⊗	grau	Rückfahrleuchte
2	⊗	⊗	blau	Nebelleuchte
1	⊗	⊗	gelb	Blinker links
7	⊗	⊗	schwarz	Licht links
6	⊗	⊗	rot	Bremsleuchte
3	⊗	⊗	weiß	Masse
3	⊗	⊗	weiß	Masse
5	⊗	⊗	braun	Licht rechts
4	⊗	⊗	grün	Blinker rechts

Lüsterklemme im Kabelkanal				
Kabelfarbe	Kabelnummer	Lüsterklemme	Kabelfarbe	Belegung
weiß	grün / gelb	⊗ ⊗	blau	Masse
grün	1	⊗ ⊗	braun	Dauerstrom für Boxenbel. Lüfter
rot	2	⊗ ⊗	braun	3. Bremsleuchte
braun	3	⊗ ⊗	frei	



Stecker 7 polig



Stecker 13 polig

Dieser Plan ist ausschließlich auf Anhänger des Herstellers WT - Metall GmbH anzuwenden